OPB-750SQ说明书_英语

材质：80g书纸　折页　尺寸：75x130mm（成品）

Internal Use（内部公开）

单色印刷

oraimo
smart accessories

WELCOME GUIDE

PowerJet 501 | OPB-750SQ |

* For safety issue, the power bank remains low capacity during shipping. Please fully charge the battery before use!

PRODUCT OVERVIEW

Dual-Port Output
C1 + C2: 65W Max
C1 + A1: 65W Max
C1 + A2: 65W Max
A1 + A2: 15W Max
C2 + A1: 24W Max
C2 + A2: 24W Max

Single-Port Output
C1: 70W C2: 30W A1: 30W A2:15W

Triple-Port Output
C2 + A1 + A2: 24W Max

Quad-Port Output
C1 + C2 + A1 + A2: 65W Max

LED DISPLAY

- Fast Charging Mode Activated
- % Remaining Battery
- IN Power input detected
- OUT Power output detected
- W Watt, Real-Time Input/Output Power



USAGE INSTRUCTIONS

Charge Your Device

Charge your devices via 2 Type-C output ports and 2 USB-A output ports. The power bank supports fast charging for up to 4 devices simultaneously.



*The power bank intelligently switches to smart fast-charging mode once it matches your device's charging protocol. It is compatible with the majority of devices such as Apple, Samsung, TECNO, Infinix, HP, DELL, and Lenovo, among others.

Auto Power-Off Function

Manual Shutdown: Press and hold the power button for 3 seconds to turn off the device manually.
Automatic Shutdown: The device will automatically power off after approximately 32 seconds of no load (no output or input detected).

RECHARGE YOUR POWER BANK

Recharge your power bank through input 1(Type-C1) using the Type-C to Type-C charging cable attached to the package.

BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS

Battery Type: Lithium Battery
Capacity: 50000mAh (185Wh)
Input (Type-C1): 5V⎓3A; 5V⎓9A; 12V ⎓3A; 12V ⎓9A; 15V ⎓3A; 20V ⎓3.25A (65W Max)
Output 1 (Type-C1): 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V ⎓3A; 15V ⎓3A; 20V ⎓3.5A; 4V~20V ⎓3.5A (70W Max)
Output 2 (Type-C2): 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V ⎓2.5A; 3.3V 11V ⎓3A (30W Max)
Output 3 (USB-A1): 5V⎓3A; 9V ⎓3A; 10V ⎓2.25A; 12V ⎓2.5A (30W Max)
Output 4 (USB-A2): 5V⎓3A (15W Max); Output (C1 + C2): 65W Max; Output (C1 + A1): 65W Max
Output (C1 + A2): 65W Max; Output (A1 + A2): 15W Max; Output (C2 + A1): 24W Max; Output (C2 + A2): 24W Max
Output (C2 + A1 + A2): 24W Max; Output (C1 + C2 + A1 + A2): 65W Max

TEMPERATURE PROTECTION

During Charging:
- When the battery temperature is between 15°C and 40°C (±3°C), the maximum charging power is 65W.
- When the battery temperature reaches ≥43°C (±3°C), charging will be automatically stopped.
- Charging will resume at 65W when the battery temperature drops to ≤39°C (±3°C).
- When the battery temperature is between 0°C and 15°C (±3°C), the maximum charging power is 30W.

During Discharging:
- When the battery temperature exceeds 57°C (±3°C) or falls between -10°C and -5°C, both input and output will be disabled.
- When the battery temperature is ≥52°C (±3°C), the output power of Port C1 will be reduced to 45W.

ATTENTION

- To preserve batter y lifespan, use and recharge at least once every 3 months.
- Use original or certified cables.
- Do not expose to liquids.
- Do not disassemble.
- Avoid dropping.
- Avoid extreme temperatures.

WARRANTY CERTIFICATE

Name :	
Address :	
Tel. No. :	
Date of purchase : (dd/mm/yy)	
Store name :	
Warranty period :	

WARRANTY TERMS

1) The warranty period starts from the date of delivery of the product and is 2 years. (This period may not be less than 2 years).
2) All products, including all its parts, is covered under warranty.
3) If the product is found to be defective, the consumer may exercise one of the rights specified in Article 11 of Law No. 6502 on the Protection of Consumers, namely:
   a- Withdrawal from the contract,
   b- Requesting a price reduction,
   c- Requesting free repair,
   d-Requesting replacement with a non-defective equivalent.
4) If the consumer chooses the right of free repair, the seller is obliged to repair or have the product repaired free of charge, without demanding any fee under any name such as labor cost, replaced part cost, or otherwise. The consumer may also exercise this right against the manufacturer or importer. The seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.
5) If the consumer uses the right of free repair and:
   - The product breaks down again within the warranty period,
   - The repair process exceeds 20 business days,
   - It is determined by an authorized service station, seller, manufacturer, or importer (by report) that repair is not possible,
   the consumer may request a refund, a price reduction proportional to the defect, or replacement with a non-defective equivalent, if possible. The seller may not refuse this request. If the request is not fulfilled, the seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.
6) The repair period shall not exceed 20 business days.
7) If the defect arises within 10 days from the delivery of the product to the authorized service station or seller within the warranty period, or from the date the product is delivered to the authorized service station if outside the warranty period, if the defect cannot be repaired within 10 business days, the manufacturer or importer must provide the consumer with another product of similar features for use until the repair is completed.
   If the product breaks down within the warranty period, the time spent in repair shall be added to the warranty period.
8) Failures resulting from use contrary to the instructions in the user manual are outside the scope of the warranty.
9) In disputes arising from the exercise of warranty rights, the consumer may apply to the Consumer Arbitration Committee or the Consumer Court in the place of residence or where the consumer transaction was carried out.
10) If a warranty certificate is not provided by the seller, the consumer may apply to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance of the Ministry of Trade.

Technical Service

Ouno Servis Tuzla Şube
Address: Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Sadece kargo gönderilerinize hizmet vermektedir.
Ouno Servis Genel Merkez
Address: Atilla İlhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul
Sadece ön bürodan hizmet verilmektedir.
Website: https://ounoservice.com/
For authorized service centers, please visit https://ounoservice.com/, as required by the distributor.

Importer Company:

Company Name: Dora Communication and Trade Inc.
Address: Küçükbakkalköy Mah., Atilla İlhan Cd. No:22, 34750 Ataşehir, İstanbul
Telephone: (0216) 469 40 60
Authorized Signature:
Company Stamp:
DORA Telefon ve Ticaret A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah. Atilla İlhan Cad.
No: 22 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0216 469 40 60
Vergi No: 5710010468

Manufactured for:

Company Name: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.ab@oraimo.com

Manufactured by:

Company Name: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.ab@oraimo.com

Transport and Shipping Instructions

- Before moving the device, ensure all connections are disconnected and cables removed.
- Use the original box and packaging materials for repacking.
- Avoid shock, impact, heat, humidity, and dust during use and transport.

Consumer Maintenance and Repairs

No consumer serviceable or repairable parts. For maintenance or repair, contact an authorized service point listed in the Technical Service List.

Efficient Energy Use

Turn off data connections (Bluetooth, Wi-Fi) when not in use.
Lower screen brightness and set shorter screen timeout.
Disable unnecessary sounds

Recycling

This product complies with the AEEE Regulation.

Proper disposal of the product.
This symbol indicates that the product should not be disposed of together with other household waste across the EU. To prevent potential harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal and to promote the sustainable reuse of material resources, please recycle responsibly. To return a used product, please use return and collection systems or contact the retailer from whom the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

For more information, please visit:

www.oraimo.com　@oraimo accessories

oraimo
smart accessories

HOŞ GELDİN KILAVUZU

PowerJet 501 | OPB-750SQ |

* Güvenlik nedeniyle, powerbank nakliye sırasında düşük kapasitede tutulmaktadır. Lütfen kullanmadan önce pil tamamen şarj edin!

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ



Çift Çıkışlı Bağlantı Noktası
C1 + C2: Maks. 65 W
C1 + A1: Maks. 65 W
C1 + A2: Maks. 65 W
A1 + A2: Maks. 15 W
C2 + A1: Maks. 24 W
C2 + A2: Maks. 24 W

Tek Bağlantı Noktalı Çıkış
C1: 70 W C2: 30 W A1: 30 W A2: 15 W

Üç Bağlantı Noktalı Çıkış
C2 + A1 + A2: Maks. 24 W

Dört Bağlantı Noktalı Çıkış
C1 + C2 + A1 + A2: Maks. 65 W

LED EKRAN

- Hızlı Şarj Modu Etkinleştirildi
- % Kalan Pil
- IN Güç girişi algılandı
- OUT Güç çıkışı algılandı
- W Watt, Gerçek Zamanlı Giriş/Çıkış Gücü



KULLANIM TALİMATLARI

Cihazınızı Şarj Edin

Cihazlarınızı 2 Type-C çıkış bağlantı noktası ve 2 USB-A çıkış bağlantı noktası üzerinden şarj edin. Powerbank, aynı anda 4 cihaza kadar hızlı şarj destekler.

*Powerbank, cihazınızın şarj protokolüyle eşleştiğinde akıllı hızlı şarj modunu otomatik olarak geçer. Apple, Samsung, TECNO, Infinix, HP, DELL, Lenovo ve diğer çoğu cihazda uyumludur.

Otomatik Kapanma Fonksiyonu

Manuel Kapatma: Cihazı manuel olarak kapatmak için güç düğmesini 3 saniye basılı tutun.
Otomatik Kapatma: Cihaz, yaklaşık 32 saniye boyunca yük olmadığında (çıkış veya giriş algılanmadığında) otomatik olarak kapanacaktır.

POWERBANK'İNİZİ ŞARJ EDİN

Paketteki Type-C - Type-C şarj kablosunu kullanarak powerbank'inizi Giriş 1 (Type-C1) üzerinden şarj edin.

TEMEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Batarya Türü: Lityum Pil
Kapasite: 50000 mAh (185 Wh)
Giriş (Type-C1): 5 V ⎓ 3 A; 9 V ⎓ 3 A; 12 V ⎓ 3 A; 12 V ⎓ 9 A; 15 V ⎓ 3 A; 20 V ⎓ 3.25 A (Maks. 65 W)
Çıkış 1 (Type-C1): 5 V ⎓ 3 A; 9 V ⎓ 3 A; 12 V ⎓ 3 A; 15 V ⎓ 3 A; 20 V ⎓ 3.5 A; 4 V~20 V ⎓ 3.5 A (Maks. 70 W)
Çıkış 2 (Type-C2): 5 V ⎓ 3 A; 9 V ⎓ 3 A; 12 V ⎓ 2.5 A; 3.3 V-11 V ⎓ 3 A (Maks. 30 W)
Çıkış 3 (USB-A1): 5 V ⎓ 3 A; 9 V ⎓ 3 A; 10 V ⎓ 2.25 A; 12 V ⎓ 2.5 A (Maks. 30 W)
Çıkış 4 (USB-A2): 5 V ⎓ 3 A (Maks. 15 W); Çıkış (C1 + C2): Maks. 65 W; Çıkış (C1 + A1): Maks. 65 W
Çıkış (C1 + A2): Maks. 65 W; Çıkış (A1 + A2): Maks. 15 W; Çıkış (C2 + A1): Maks. 24 W; Çıkış (C2 + A2): Maks. 24 W
Çıkış (C2 + A1 + A2): Maks. 24 W; Çıkış (C1 + C2 + A1 + A2): Maks. 65 W

SICAKLIK KORUMASI

Şarj Sırasında:
- Pil sıcaklığı: 15 °C ile 40 °C (±3 °C) arasında olduğunda, maksimum şarj gücü 65 W'tır.
- Pil sıcaklığı ≥43 °C'ye (±3 °C) ulaştığında, şarj otomatik olarak durur.
- Pil sıcaklığı ≤39 °C'ye (±3 °C) düştüğünde şarj 45 W'ta yeniden başlar.
- Pil sıcaklığı 0 °C ile 15 °C (±3 °C) arasında olduğunda, maksimum şarj gücü 30 W'tır.

Deşarj Sırasında:
- Pil sıcaklığı 57 °C'yi (±3 °C) aştığında veya -10 °C ile -5 °C arasında düştüğünde hem giriş hem de çıkış devre dışı kalır.
- Pil sıcaklığı ≥52 °C (±3 °C) olduğunda, C1 bağlantı noktasının çıkış gücü 45 W'ta düşürülür.

DİKKAT

- Pil ömrünü korumak için en az 3 ayda bir kullanın ve şarj edin.
- Orijinal veya sertifikalı kablolar kullanın.
- Sıvıya maruz bırakmayın.
- Sökmeyin.
- Düşürmeyin.
- Aşırı sıcaklıklardan kaçının.

GARANTİ BELGESİ

Ad:	
Adres:	
Tel. No. :	
Satın alma tarihi: (gg/aa/yy)	
Mağaza adı:	
Garanti süresi:	

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3) Ürünün ayıplı çıkması durumunda tüketicinin; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan;
   a- Sözleşmeden dönme
   b- Satış bedelinden indirim isteme,
   c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
   ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
   - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
   - Tamir için gereken azami süremin aşılması,
   - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında,
   tüketici malın tedel edilmesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcının bu talebini kabul etmesi gerekmektedir. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde; üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özellikteki sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7) Malın tamire kılınacağında yetkili olan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir

Teknik Servis

Ouno Servis Tuzla Şube
Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Sadece kargo gönderilerinize hizmet vermektedir.
Ouno Servis Genel Merkez
Adres: Atilla İlhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul
Sadece ön bürodan hizmet verilmektedir
İnternet site: https://ounoservice.com/
Teknik Servis Listesi
Yetkili servis noktaları için https://ounoservice.com/ adresini ziyaret ediniz.

İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: Dora İletişim ve Ticaret A.Ş.
Adresi: Küçükbakkalköy Mh. Atilla İlhan Cd. No:22 34750 Ataşehir İstanbul
Telefonu: (0 216) 469 40 60
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kapesi:
DORA Telefon ve Ticaret A.Ş
Küçükbakkalköy Mah. Atilla İlhan Cad.
No: 22 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0216 469 40 60
Vergi No: 5710010468

Üretici Firmanın:

Ünvanı: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
Adresi: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
E-mail: hello.ab@oraimo.com

İmalatçı Firmanın:

Ünvanı: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
Adresi: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
E-mail: hello.ab@oraimo.com

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantıların sonlandırıldığından ve bağlı kabloların çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği sırasında sarsılmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

Verimli enerji kullanımı

Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
Tuş seslerı vb. gerekisiz seslerı kapatın.

Geri Dönüşüm

Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Ürünün doğru şekilde atılması.
Bu işaret ürünün AB çapında diğer ev ürünleriyle birlikte atılmaması gerektiğini göstermektedir. Kontrolsüz atık atımını çevreye ya da insan sağlığına olası zararlarını engellemek için, materyal kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını desteklemek amacıyla sorumlulukla bilincinde geri dönüşüme verin. Kullanılmış ürünü iade etmek için, lütfen ide ve toplama sistemlerini kullanın ya da ürünün satın almış olduğu satıcı ile iletişime geçin. Bu ürünü çevreye zararsız geri dönüşüm için teslim alabilirler.

Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:

www.oraimo.com　@oraimo accessories

oraimo
smart accessories

الدليل الترحيبي

PowerJet 501 | OPB-750SQ |

* من أجل السلامة، يبقى بنك الطاقة بقدرة منخفضة أثناء الشحن. يرجى شحن البطارية بالكامل قبل الاستخدام!

نظرة عامة على المنتج



إخراج بمنفذ فردي
C1 : 70 واط، C2: 30 واط، A1: 30 واط، A2: 15 واط

إخراج بمنفذ ثنائي
C1 + C2: 65 واط بحد أقصى
C1 + A1: 65 واط بحد أقصى
C1 + A2: 65 واط بحد أقصى
A1 + A2: 15 واط بحد أقصى
C2 + A1: 24 واط بحد أقصى
C2 + A2: 24 واط بحد أقصى

إخراج بمنفذ ثلاثي
C2 + A1 + A2: 24 واط بحد أقصى

إخراج برباعي المنافذ
C1 + C2 + A1 + A2: 65 واط بحد أقصى

شاشة عرض LED

- تم تنشيط وضع الشحن السريع
- % الطاقة المتبقية
- IN الطاقة في شحن المنفذة
- OUT الطاقة يتم شحنها
- W واط طاقة الإدخال/الإخراج في الوقت الفعلي



تعليمات الاستخدام

شحن جهازك

شحن أجهزتك عبر 2 منفذ إخراج Type-C و 2 منفذ إخراج USB-A. يدعم بنك الطاقة الشحن السريع لما يصل إلى 4 أجهزة في وقت واحد.

*يقوم بنك الطاقة بالتبديل بذكاء إلى وضع الشحن السريع الذكي بمجرد أن يطابق بروتوكول الشحن الخاص بجهازك. وهو متوافق مع غالبية الأجهزة مثل Apple، Samsung، Lenovo، DELL، HP، Infinix، TECNO، وغيرها.



وظيفة إيقاف التشغيل تلقائيا

إيقاف التشغيل يدويا: اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ لإيقاف تشغيل الجهاز يدويا.
إيقاف التشغيل تلقائيا: يجهز بنك الطاقة تلقائيا عند حوالي 32 ثانية من عدم التحميل (لا يوجد انقطاع في إخراج أو إدخال).

تجاوز بنك الطاقة خاصتك

اعادة شحن بنك الطاقة خاصتك

أعد شحن بنك الطاقة الخاص بك عن طريق الإدخال 1 (Type-C1) باستخدام كابل Type-C إلى Type-C المرفق بالحقيبة.

مواصفات المنتج الأساسية

نوع البطارية: بطارية الليثيوم
السعة: 50000 مللي أمبير ساعة (185 واط ساعة)
الدخل (Type-C1): 5V⎓3A ؛ 5V⎓9A ؛ 12V ⎓3A ؛ 12V ⎓9A ؛ 15V ⎓3A ؛ 20V ⎓3.25A (65 واط بحد أقصى)
إخراج 1 (Type-C1): 5V⎓3A ؛ 9V⎓3A ؛ 12V ⎓3A ؛ 15V ⎓3A ؛ 20V ⎓3.5A ؛ 4V~20V ⎓3.5A (70 واط بحد أقصى)
إخراج 2 (Type-C2): 5V⎓3A ؛ 9V⎓3A ؛ 12V ⎓2.5A ؛ 3.3V-11V ⎓3A (30 واط بحد أقصى)
إخراج 3 (USB-A1): 5V⎓3A ؛ 9V ⎓3A ؛ 10V ⎓2.25A ؛ 12V ⎓2.5A (30 واط بحد أقصى)
إخراج 4 (USB-A2): 5V⎓3A (15 واط بحد أقصى)؛ إخراج (C1 + C2): 65 واط بحد أقصى؛ إخراج (C1 + A1): 65 واط بحد أقصى
إخراج (C1 + A2): 65 واط بحد أقصى؛ إخراج (A1 + A2): 15 واط بحد أقصى؛ إخراج (C2 + A1): 24 واط بحد أقصى؛ إخراج (C2 + A2): 24 واط بحد أقصى
إخراج (C2 + A1 + A2): 24 واط بحد أقصى؛ إخراج (C1 + C2 + A1 + A2): 65 واط بحد أقصى

حماية درجة الحرارة

أثناء الشحن:
- عندما تكون درجة حرارة البطارية بين 15 درجة مئوية و40 درجة مئوية (±3 درجة مئوية)، تكون طاقة الشحن القصوى 65 واط.
- عندما تصل درجة حرارة البطارية إلى 43 درجة مئوية (±3 درجة مئوية)، سيتم إيقاف الشحن تلقائيا.
- سيتم استئناف الشحن عند 65 واط عندما تنخفض درجة حرارة البطارية إلى 39 درجة مئوية (±3 درجة مئوية).
- عندما تكون درجة حرارة البطارية بين 0 إلى 15 درجة مئوية (±3 درجة مئوية)، سيتم تطبيق طاقة شحن قصوى 30 واط.

أثناء التفريغ:
- عندما تتجاوز درجة حرارة البطارية 57 درجة مئوية (±3 درجة مئوية) أو تهبط دون -10 درجة مئوية وتصل إلى -5 درجة مئوية، سيتم تعطيل كل من الإدخال والإخراج.
- عندما تكون درجة حرارة البطارية 52 درجة مئوية (±3 درجة مئوية)، سيتم تقليل طاقة إخراج المنفذ C1 إلى 45 واط.

تنبيه

- للحفاظ على عمر البطارية، استخدموا وأعد شحنها مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر.
- استخدم كابلات الأصلية أو المعتمدة.
- لا تعرضه للسوائل.
- لا تفك التركيب.
- تجنب السقوط.
- تجنب درجات الحرارة القصوى.

شهادة الضمان

الاسم :	
العنوان :	
رقم الهاتف:	
تاريخ الشراء : (يوم/شهر/عام)	
اسم المتجر :	
فترة الضمان :	

معلومات مهمة عن شركة Information of Translation Entity
Sichuan Lan-bridge Information Technology Co., Ltd., Company Name:
Building 1, 6F, Tesla Times, No. 1298, North Section of Tianfu Avenue Hi- Address:
Tech Zone, Chengdu
البريد الإلكتروني: service@lan-bridge.com Email:
رقم الهاتف: +86-028-63910500 Phone:

شروط الضمان

1) مدة فترة الضمان من تاريخ تسليم المنتج وتستمر لمدة 2 (عامين)(لا يجوز أن تقل هذه الفترة عن 2 (عامين)
2) المنتج، بما في ذلك جميع أجزائه، مشمول بالضمان.
3) إذا كان أي المنتج معيب، يحق للمستهلك ممارسة أحد الحقوق المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلكين، وهي:
   أ- الانسحاب من العقد،
   ب- طلب تخفيض السعر،
   ج- طلب إصلاح مجاني،
   د- طلب الاستبدال بمنتج مماثل غير معيب.
4) إذا اختار المستهلك حق الإصلاح المجاني، فإن البائع ملزم بإصلاح المنتج أو إصلاحه مجانًا، دون المطالبة بأي رسوم تحت أي مسمى مثل تكلفة العمالة أو تكلفة قطع الغيار المستبدلة، أو غير ذلك. يجوز للمستهلك أيضًا ممارسة هذا الحق ضد الشركة المصنعة أو المستورد. يتحمل البائع والشركة المصنعة والمستورد المسؤولية بالتضامن.
5) إذا استخدم المستهلك حق الإصلاح المجاني وحدث:
   - وتعطل المنتج مرة أخرى خلال فترة الضمان،
   - تم تجاوز الحد الأقصى لمدة الإصلاح،
   - قرر مركز خدمة معتمد أو بائع أو شركة مصنعة أو مستورد أو إصلاح غير ممكن،
   يجوز للمستهلك أن يطلب استرداد، أو تخفيض السعر بما يتناسب مع العيب، أو استبدال المنتج بمنتج مماثل غير معيب، إن أمكن. لا يجوز للبائع رفض هذا الطلب. وفي حال لم يتم تنفيذ الطلب، يكون البائع والشركة المصنعة والمستورد مسؤولين بالتضامن والتكافل.
6) يجب ألا تتجاوز فترة الإصلاح 20 يوم عمل.
7) إذا ظهر العيب خلال 10 أيام من تاريخ تسليم المنتج إلى مركز الخدمة المعتمد أو البائع خلال فترة الضمان، أو من تاريخ تسليم المنتج إلى مركز الخدمة المعتمد خارج فترة الضمان، ولم يتم إصلاح العيب خلال 10 أيام عمل، يجب على الشركة المصنعة أو المستورد توريد المستهلك بمنتج آخر ذي مميزات مماثلة للمستخدم ريثما يتم الإصلاح.
   إذا تعطل المنتج خلال فترة الضمان فيتم إضافة أوقات الخلل بفترة الضمان في الإصلاح إلى فترة الضمان.
8) الأعطال الناشئة عن الاستخدام المخالف للتعليمات الواردة في دليل المستخدم هي خارج نطاق الضمان.
9) في الخلافات الناشئة عن ممارسة حقوق الضمان يحق للمستهلك التقدم بطلب إلى لجنة التحكيم للمستهلكين أو محكمة المستهلكين في مكان إقامته أو في المكان الذي تمت فيه المعاملة للمستهلك.
10) إذا لم يقدم البائع شهادة الضمان، فيتم تقديم المستهلك الشكوى بالى المديرية العامة لحماية المستهلك ومراقبة السوق التابعة لوزارة التجارة.

الخدمة الفنية

Ouno Servis Tuzla Şube
Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Sadece kargo gönderilerinize hizmet vermektedir
Ouno Servis Genel Merkez
Atilla İlhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul
Sadece ön bürodan hizmet verilmektedir
الموقع الإلكتروني: https://ounoservice.com/
للاطلاع على قوائم الخدمة المخصصة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://ounoservice.com/ حسب ما يقتضيه الموزع.

الشركة المستوردة:

Dora Communication and Trade Inc. (اسم الشركة)
Küçükbakkalköy Mah., Atilla İlhan Cd. No:22, 34750 Ataşehir/İstanbul العنوان
DORA Telefon ve Ticaret A.Ş
Küçükbakkalköy Mah. Atilla İlhan Cad.
No: 22 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0216 469 40 60
Vergi No: 5710010468
التوقيع المعتمد:
ختم الشركة:

تم التصنيع لحساب:

اسم الشركة: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
العنوان: شقة رقم FLT N 16/F طابق 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT
البريد الإلكتروني: hello.ab@oraimo.com

تم التصنيع بواسطة:

اسم الشركة: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
العنوان: شقة رقم FLT N 16/F طابق 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT
البريد الإلكتروني: hello.ab@oraimo.com

تعليمات النقل والشحن

- قبل نقل الجهاز، تأكد من فصل جميع التوصيلات وإزالة الكابلات.
- استخدم العلبة الأصلية ومواد التغليف الأصلية لإعادة التغليف.
- تجنب الصدمات والارتطام والحرارة والرطوبة والغبار أثناء الاستخدام والنقل.

الصيانة والإصلاحات بواسطة المستهلك

لا توجد قطع غيار قابلة للصيانة أو للإصلاح من قبل المستهلك. للصيانة أو الإصلاح اتصل بنقطة خدمة معتمدة مدرجة في قائمة الخدمات الفنية.

الاستخدام الفعال للطاقة

قم بإيقاف تشغيل اتصالات البيانات (البلوتوث، Wi-Fi) عند عدم استخدامها.
قم بتخفيض سطوع الشاشة وضبط مهلة زمنية أقصر للشاشة.
قم بتعطيل الأصوات غير الضرورية

إعادة التدوير

يتوافق مع المنتج مع لائحة AEEE

تخلص من هذا المنتج بشكل صحيح.
يشير هذا الرمز إلى أنه لا يجب التخلص من المنتج مع المخلفات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع التدهور المحتمل على البيئة أو صحة الإنسان من المخلفات غير المنضبطة من النفايات وتعزيز إعادة الاستخدام المستدام لموارد المادية، يرجى إعادة التدوير بمسؤولية. لإعادة منتج مستعمل، يرجى استخدام أنظمة الإرجاع والتجميع أو الاتصال بالموزع الذي من مزوده المنتج بيعه. يستطيع أن هذا المنتج لإعادة التدوير الآمن بيئيا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

www.oraimo.com　@oraimo accessories