OSW-807_说明书_三国语

Internal Use（内部公开）

材质：105g铜版纸
形式：骑马钉成册，共24P
工艺：4C+1专印刷，哑油
尺寸：105x105mm（成品）

oraimo
smart accessories

WELCOME GUIDE

Watch 6 | OSW-807 |

PRODUCT OVERVIEW

Full Touchscreen
Home Button
Charging Cable
Replaceable Watch Strap
Welcome Guide
Watch Strap
Heart Rate Sensor
Charging Port

SETTING UP YOUR SMART WATCH

For your best experience, we recommend using the latest oraimo health app for iOS and Android.

iOS 12.0 or above
Android 7.0 or above

Pair With Your Phone

1. Get ready with the oraimo health app, scan the QR code on your watch or find the oraimo health app in one of these locations, depending on your device:

The App Store for iPhone. | The Google Play Store for Android phone.

2. When the app is installed, open it and follow the instructions that help you create your account, or login to your existing account.
3. Your account asks for information such as height, weight, and gender to make various calculations and tailor your experience using the app. You can modify your information in oraimo health – Account - User
4. Long press the Home Button of the watch to turn it on, follow the onscreen instructions to set up the language, and get ready pairing with the phone.

Scan the QR code to pair:

Use oraimo health app to scan the QR code on the watch:

If you can't pair successfully, try the following methods:
1. Make sure the BT permission is allowed for the app;
2. Make sure the watch is not connected with another phone;
3. Try turning off and on again the BT switch on your phone;
4. If none of these work, try rebooting your phone and the watch, and repeat the above steps.
After pairing with your phone, read through this guide to explore the various functions!

BT CALLING

Before pairing your phone and the watch for the BT Calling function, make sure the BT for call on the watch is switched on:

Press the home button to enter the main menu. Tap the phone icon to switch on the BT for the call on the watch.

Some models of phones need to pair two devices with the same name "oraimo Watch 6" : one BT device for health data synchronization, the other to be paired for activating the BT calling function.

In Android | In iOS

GETTING TO KNOW YOUR SMART WATCH

Wrist Placement

For all-day wear, your watch should usually rest a finger's width below your wrist bone and lay flat, as you would normally wear a watch.

Charge Your Watch

Connect the metal contacts on the charging dock to those on the back of the device, then put them on a flat surface.

Connect the charging cable to a power supply, the device's screen will light up and display the battery level.

If the smartwatch was in contact with water, please use a clean, dry towel or a microfiber cloth to gently pat it dry, and wipe the metal contacts before charging.

Power On/Off

- When the watch is powered off, please connect it to the power and press the Home Button for 3 seconds to turn it on.
- Wake up the watch, press the Home Button for 3 seconds to select the Shutdown option, then the watch will vibrate and power off. You can also power off from the Settings menu (Settings - Shutdown).
- If there is a problem with the watch, please connect the power supply and press and hold the Home button for more than 12 seconds to force restart the watch.

Wake Up the Watch

Method 1: Press the Home button to light up the display.
Method 2: Turn your wrist. (This "Raise to Wake" function is active by default. You can turn it off by tapping the Raise to Wake icon.)

Explore Functions with Full-screen Gesture

Swipe left/right/top/down to discover more of your watch.

Create a Custom AI Watch Face

1. Open the oraimo health app and select "Dial Center". Proceed to the "Create dial" option.
2. Choose your preferred AI technology to produce a unique watch face design.
3. Ensure your watch is near your phone when applying the new watch face.Note: The creation time may vary based on your internet connection speed.

TROUBLESHOOTING & FAQ

Can't connect with BT.

1.Make sure that your device supports BT Version 5.3 and that your phone system is iOS 12.0 and above or Android 7.0 and above;
2. Make sure that you've set up the BT permission for the oraimo health app;
3. Check if the watch is connected to another phone. If yes, please disconnect and retry;
4. Disconnect the BT on your phone and reconnect after 20 seconds;
5. Reboot the watch and your phone and repeat the above steps.

Can't find the watch in BT.

1.Make sure that your location services are enabled (GPS is working) and the device has sufficient power;
2.Keep the device screen activated and place it close to your phone;
3.Make sure that the watch is not connected to another phone;
4.Disconnect the BT on your phone and reconnect after 20 seconds.
If you still cannot find it, please turn off your phone's BT function and reconnect after 20 seconds.

Can't monitor heart rate or blood oxygen.

Make sure that the optical monitoring sensor is in direct contact with your skin.

Can't receive notifications after enabling it.

For Android users, please make sure that the device is connected to your phone. Set up notifications permission for the oraimo health app in the phone system as well as in oraimo health app settings. Add the oraimo health app to the trust list if any security software installed prevents its functioning.
For iPhone users, please make sure that the device is connected to your phone. Reboot your phone and try to reconnect.

Is the product waterproof?

This product has an IP68 water-resistant rating. You can wear it while washing hands or washing the car. However, please avoid wearing it while diving or taking showers.

Do I need to connect BT all the time? Will my health and sleep data stored if not connected to the phone?

The data will be kept on the watch for 2 days. When reconnected to the phone, your health and sleep data will be synced automatically. Please synchronize data in time to get maximized utility.

BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS

Display Screen	2.04" TFT
BT Version	V5.3
Material	ABS /PC/Zinc alloy
Battery Capacity	300mAh
Battery Type	Lithium polymer
Rated Voltage	5V
Charging Time	3 hours
Normal Usage Time	8 days
Standby Time	More than 33 days
Watch Size	48.9*41*11.2mm (without strap)
Weight	57.2g (with strap)
Waterproof	IP68

*oraimo Lab test results

WARRANTY CERTIFICATE

Name :	
Address :	
Tel. No. :	
Date of purchase : (dd/mm/yy)	
Store name :	
Warranty period :	

Technical Service

Ouno Servis Tuzla Şube
Address: Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Sadece kargo gönderimlerine hizmet vermektedir.
Ouno Servis Genel Merkez
Address: Atilla İlhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul
Sadece ön bürodan hizmet verilmektedir.
Website: https://ounoservice.com/
For authorized service centers, please visit https://ounoservice.com/, as required by the distributor.

Importer Company:

Company Name: Dora Communication and Trade Inc.
Address: Küçükbakkalköy Mah., Atilla İlhan Cd. No:22, 34750 Ataşehir, Istanbul
Telephone: (0216) 469 40 60
Authorized Signature:
Company Stamp:

Manufactured for:

Company Name: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.ab@oraimo.com

Manufactured by:

Company Name: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.ab@oraimo.com

Transport and Shipping Instructions

- Before moving the device, ensure all connections are disconnected and cables removed.
- Use the original box and packaging materials for repacking.
- Avoid shock, impact, heat, humidity, and dust during use and transport.

Consumer Maintenance and Repairs

No consumer serviceable or repairable parts. For maintenance or repair, contact an authorized service point listed in the Technical Service List.

Efficient Energy Use

Turn off data connections (Bluetooth, Wi Fi) when not in use.
Lower screen brightness and set shorter screen timeout.
Disable unnecessary sounds

Recycling

This product complies with the AEEE Regulation.

Proper disposal of the product.
This symbol indicates that the product should not be disposed of together with other household waste across the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal and to promote the sustainable reuse of material resources, please recycle responsibly. To return a used product, please use return and collection systems or contact the retailer from whom the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Smart Watch
Model: OSW-807
Hereby, oraimo TECHNOLOGY LIMITED declares that this Smart Watch is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU.

CAUTION:

1. Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type, dispose of used batteries according to the instructions.
2. EUT Temperature: 0℃ ~ +45℃ (Standalone). 10℃ ~ +40℃ (with adapter).

Operating Frequency: BT: 2400~ 2483.5 MHz (TX/RX); **Max. Of Transmit power:** BT(EDR):1.09dBm; BLE:2.21dBm

EU DECLARATION OF CONFORMITY

in accordance with Annex VI of Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council
For the following Radio equipment:
Model: OSW-807
Product: Smart Watch
Trade name or Brand: oraimo
Software / Hardware number: OSW-807/MA1006.02
2. Name and address of the manufacturer or his authorized representative:
Manufacturer: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the Manufacturer.
5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: Directive 2014/53/EU (RED)
Article 3.1a Health: EN 62479:2010; EN 50663:2017
Article 3.1a Electrical Safety: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Article 3.1b: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
Article 3.2: ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
7. Notified Body Name: WORLD STANDARDIZATION CERTIFICATION & TESTING POLSKA Sp. z o.o.
Notified Body Number: 2618
Notified Body Assessment Performed: Module B/C on Article 3.1a, 3.1b and 3.2
Technical File Identification Number: N/A

High sound pressure with hearing damage risk. Do not listen at high volume levels for long periods.

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

Écran tactile complet
Bouton d'accueil
Câble de charge
Bracelet de montre remplaçable
Guide de bienvenue
Courroie au poignet
Capteur de fréquence cardiaque
Port de charge

CONFIGURER VOTRE MONTRE INTELLIGENTE

Pour une expérience optimale, nous recommandons d'utiliser l'application oraimo health mise à jour pour iOS et Android.

iOS 12.0 ou supérieur
Android 7.0 ou supérieur

Appairage avec votre téléphone

1. Pour être prêt à utiliser l'application oraimo Health, scannez le code QR sur votre montre ou trouvez l'application oraimo health de l'une des locations suivantes en fonction de votre appareil :

L'Apple App Store pour iPhone. | Le Google Play Store pour un téléphone Android.

2. Une fois l'application installée, ouvrez-la et suivez les instructions pour créer un compte ou vous connecter à votre compte existant.
3. Votre compte nécessite des informations telles que votre taille, votre poids et votre sexe pour effectuer divers calculs et personnaliser votre utilisation de l'application. Vous pouvez modifier vos informations dans oraimo health - Compte - Utilisateur
4. Appuyez sur le bouton d'accueil et maintenez-le enfoncé pour allumer la montre, suivez les instructions à l'écran pour définir la langue et préparer l'appairage avec le téléphone.

Scannez le code QR pour l'appairer :

Utilisez l'application oraimo health pour scanner le code QR sur la montre :

Si vous ne parvenez pas à effectuer l'appairage, essayez les méthodes suivantes :
1. Assurez-vous que l'utilisation BT est autorisée pour l'application ;
2. Assurez-vous que la montre n'est pas connectée à un autre téléphone ;
3. Essayez d'éteindre et de rallumer le commutateur BT de votre téléphone ;
4. Si aucune de ces méthodes ne fonctionne, essayez de redémarrer votre téléphone et votre montre, puis répétez les étapes ci-dessus.
Après l'appairage avec votre téléphone, lisez ce guide pour découvrir les différentes fonctions !

APPEL BT

Avant d'associer votre téléphone et la montre pour la fonction d'appel BT, assurez-vous que la fonction d'appel BT de la montre est activée :

Appuyez sur le bouton d'accueil dans le cadran principal, touchez l'élément de menu Téléphone pour activer la fonction BT pour l'appel sur la montre.

Certains modèles de téléphones nécessitent de coupler deux appareils du même nom « oraimo Watch 6 » : un appareil BT pour la synchronisation des données de santé, l'autre à coupler pour activer la fonction d'appel BT.

Sous Android | Sous iOS

Ce produit est-il étanche ?

Ce produit est doté d'un indice de résistance à l'eau IP68. Vous pouvez le porter lorsque vous vous lavez les mains ou lorsque vous lavez la voiture. Cependant, évitez de le porter lorsque vous faites de la plongée ou que vous prenez une douche.

Faut-il toujours rester connecté à BT ? Mes données de santé et de sommeil seront-elles conservées si mon téléphone n'est pas connecté ?

Les données seront conservées dans la montre pendant 2 jours. Lorsqu'elle est reconnectée au téléphone, vos données de santé et de sommeil seront automatiquement synchronisées. Veuillez synchroniser les données à temps pour obtenir une utilité maximale.

SPÉCIFICATIONS DE BASE DU PRODUIT

Écran d'affichage	2,04'' TFT
Version Bluetooth	V5.3
Matériel	ABS/PC/Alliage de zinc
Capacité de la batterie	300 mAh
Type de batterie	Polymère de lithium
Tension nominale	5 V
Durée de charge	3 heures
Durée d'utilisation normale	8 jours
Durée de veille	Plus de 33 jours
Taille de la montre	48,9*41*11,2 mm (sans sangle)
Poids	57,2 g (avec sangle)
Étanche	IP68

*Résultats des tests du Laboratoire oraimo

SERVICE CLIENTÈLE

service@carlcare.com India: care@oraimo.com

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nom :	
Adresse :	
N° de téléphone :	
Date d'achat : (jj/mm/aa)	
Nom du magasin :	
Période de garantie :	

CONDITIONS DE GARANTIE

- Tous les défauts liés à la qualité des articles vendus directement par oraimo ou par les revendeurs agréés d'oraimo sont couverts par une garantie étendue, à compter de la date d'achat.
- La garantie limitée d'oraimo est restreinte au pays d'achat. La garantie limitée est nulle sur les articles emportés en dehors du pays où ils ont été initialement achetés ou expédiés directement à partir d'un achat en ligne autorisé.
- Si le produit tombe en panne malgré une utilisation conforme au manuel d'instructions et aux autres précautions écrites, il sera remplacé gratuitement.
- Pour faire valoir la garantie, contactez l'équipe des services de la plateforme ou du magasin où vous avez acheté.

نظرة عامة على المنتج

إعداد ساعتك الذكية

الاتصال عبر البلوتوث

تعرف على ساعتك الذكية

استكشاف الأخطاء وإصلاحها والأسئلة الشائعة

مواصفات المنتج الأساسية

شهادة الضمان

الاسم :	
العنوان :	
رقم الهاتف:	
تاريخ الشراء : (يوم/شهر/عام)	
اسم المتجر :	
فترة الضمان :	

شروط الضمان

الخدمة الفنية

Ouno Servis Tuzla Şub

الشركة المستوردة:

تم التصنيع لحساب:

تم التصنيع بواسطة:

تعليمات النقل والشحن

الصيانة والإصلاحات بواسطة المستهلك

الاستخدام الفعّال للطاقة

إعادة التدوير

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

AKILLI SAATİ KURMA

Eşleştirmek için QR kodunu tarayın:

oraimo Health uygulamasını kullanarak saat üzerindeki QR kodunu tarayın:

Başarılı bir şekilde eşleştiremiyorsanız, aşağıdaki yöntemleri deneyin:
1. Uygulama için BT izninin verildiğinden emin olun;
2. Saatin başka bir telefona bağlı olmadığından emin olun;
3. Telefonunuzdaki BT anahtarını kapatıp tekrar açmayı deneyin;
4. Bunların hiçbiri işe yaramazsa, telefonunuzu ve saatinizi yeniden başlatın ve yukarıdaki adımları tekrarlayın.
Telefonunuzla eşleştirdikten sonra, çeşitli işlevleri keşfetmek için bu kılavuzu okuyun!

BT ARAMA

BT Arama özelliği için telefonunuzu saatle eşleştirmeden önce, saatte arama için BT'un açık olduğundan emin olun:

Ana menüye girmek için ana sayfa düğmesine basın. Saatte arama için BT'u açmak üzere telefon simgesine dokunun.

Bazı telefon modellerinde "oraimo Watch 6" adıyla iki cihaz eşleştirilmelidir: biri sağlık verilerinin senkronizasyonu için, diğeri ise BT arama özelliğini etkinleştirmek için eşleştirilir.

Android'de | iOS'ta

AKILLI SAATİNİZİ TANIYIN

Ürün suya dayanıklı mı?

Bu ürün IP68 suya dayanıklılık derecesine sahiptir. El yıkarken veya araba yıkarken takabilirsiniz. Ancak, lütfen dalış yaparken veya duş alırken takmaktan kaçının.

BT'u her zaman bağlı tutmam gerekiyor mu? Telefona bağlı değilken sağlık ve uyku verilerim kaydedilir mi?

Veriler saat üzerinde 2 gün boyunca saklanır. Telefonla yeniden bağlandığında, sağlık ve uyku verileriniz otomatik olarak senkronize edilir. En iyi verim için verileri zamanında senkronize edin.

TEMEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Görüntü Ekranı	2,04" TFT
BT Version	V5.3
Malzeme	ABS/PC/Çinko alaşımı
Pil Kapasitesi	300 mAh
Batarya Türü	Lityum polimer
Nominal Gerilim	5 V
Şarj Süresi	3 saat
Normal Kullanım Süresi	8 gün
Bekleme Süresi	33 günden fazla
Saat Boyutu	48,9*41*11,2 mm (kayışsız)
Ağırlık	57,2 g (kayışlı)
Su Geçirmez	IP68

*oraimo Laboratuvar test sonuçları

GARANTİ BELGESİ

Ad:	
Adres:	
Tel. No.:	
Satın alma tarihi: (gg/aa/yy)	
Mağaza adı:	
Garanti süresi:	

GARANTİ ŞARTLARI

Teknik Servis

Ouno Servis Tuzla Şube
Adres: Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Sadece kargo gönderimlerine hizmet vermektedir.
Ouno Servis Genel Merkez
Adres: Atilla İlhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul
Sadece ön bürodan hizmet verilmektedir.
İnternet site: https://ounoservice.com/
Teknik Servis Listesi
Yetkili servis noktaları için https://ounoservice.com/ adresini ziyaret ediniz.

İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: Dora İletişim ve Ticaret A.Ş.
Adresi: Küçükbakkalköy Mh. Atilla İlhan Cd. No:22 34750 Ataşehir İstanbul
Telefonu: (0 216) 469 40 60
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Üretici Firmanın:

Ünvanı: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Adresi: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
E-mail: hello.ab@oraimo.com

İmalatçı Firmanın:

Ünvanı: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Adresi: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
E-mail: hello.ab@oraimo.com

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

Verimli enerji kullanımı

Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.

Geri Dönüşüm

Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Ürünün doğru şekilde atılması.
Bu işaret ürünün AB çapında diğer ev ürünleriyle birlikte atılmaması gerektiğini göstermektedir. Kontrolsüz atık atımının çevreye ya da insan sağlığına olası zararlarını engellemek için, materyal kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını desteklemek amacıyla sorumluluk bilincinde geri dönüşüme verin. Kullanılmış ürünü iade etmek için, lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın ya da ürünün satın alındığı satıcı ile iletişime geçin. Bu ürünü çevreye zararsız geri dönüşüm için teslim alabilirler.