

2 Standardinnstillinger

Standard nettverksinnstillinger

IP-adresse: tildeles automatisk

Subnettmaske: tildeles automatisk

Gateway: tildeles automatisk

3 Spesifikasjoner

DETALJER		SD8EP
Lyskaster	Fargetemperatur	6500K
Bildebrikke	Sensor type	Høyoppløselig farge CMOS-sensor
	Skjermopløsning	8,0 megapiksler (3840*2160)
	Min. belysning	0 lux (med IR-lys)
Linse	Linsetype	f.3.3mm-10.2mm; F1.6-3.1
	Synsvinkel	Diagonal: 47,6°–111,3°, Horisontal: 42,7°–95,5°, Vertikal: 23°–51,1°
Video	Bildekomprimering	H.264+/H.264
	Bilderate	Maks 25 bilder per sekund (8MP), kan justeres nedover
	Oppløsning	4K (3840*2160) 2M/25 fps, 1080P (1920*1080) 1M/25fps, 720P (1280*720) 1M/15fps
	Strøm	Dobbelt strøm
	Bildejustering	Fargetone, lysstyrke, kontrast, metning og skarphet kan justeres
	Vend bilde	Vend og speil
	Infrarødt modus	Automatisk og manuelt
	Panorerings-/vinkeljustering	Panorering: 355° / Vipping: 90°
Nattvisjon	Utstyrt med 4 infrarøde LED-lys og 2 spotlys, nattvisjon opp til 50 meter	
Lyd	Inngang/Utgang	Integrert mikrofon og høyttaler, støtter toveis lyd med full dupleks
	Lydkomprimering	PCM/AAC
	Siren	Støtter alarm siren opptil 120 dB
Nettverk	Ethernet	Én RJ45-port med 10/100Mbps
	Fjernstyrt tilgang	P2P
	Nettverksprotokoll	IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, RTSP
System Krav	Operativsystem	Microsoft Windows (Foscam VMS), MacOS (Foscam VMS), Android (Foscam app), iOS (Foscam app)
Andre funksjoner	Automatisk sporing	Ja