Intrusión / Ajax Inalámbrico / Detectores

AJ-FIREPROTECT2-H-SB-B

AJAX



Características

- Ajax
- Detector termovelocimétrico
- Bidireccional
- Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1700 m
- Sirena incorporada 85 dB
- Alarmas por subida rápida de temperatura y temperaturas altas
- Tamper anti-apertura
- Admite funcionamiento autónomo
- Alimentación 2 baterías de litio no reemplazables
- Uso interior
- Incluye soporte
- Color negro

Especificaciones

Marca	Ajax
Sensores	Sensor térmico y termovelocimétrico
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Detecciones	Incremento rápido de temperatura y umbral de temperatura
Detección umbral temperatura	+64°C
Funcionamiento	Enlazado con los Hubs de Ajax o como detector autónomo
Alarma	Sirena incorporada 85 dB
Silenciar alarma	A través del botón de Test/Silencio o en la app Ajax
Indicador LED	Verde: el dispositivo está activado Amarillo: indicación de un fallo de funcionamiento Rojo: indicación de alarmas de incendio
Funciones adicionales	Interconexión de los detectores de incendios de una instalación para sonar simultáneamente con una detección Botón en el panel frontal del detector
Alimentación	2 baterías de litio no reemplazables (duración hasta 10 años)
Compatibilidad	Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX y ReX 2
Temp. funcionamiento	0º C ~ +50º C
Dimensiones / Peso	86 (Al) x 76 (An) x 44 (Fo) mm / 145 g
Material de la cubierta	Plástico ABS
Color	Negro