Intrusión / Ajax Inalámbrico / Accesorios

AJ-TRANSMITTER

AJAX



Características

- Ajax
- Transmisor vía radio
- Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Bidireccional
- Antena interna alcance espacio libre 1600 m
- Entrada cableada de alarma y de tamper anti-sabotaje
- Detección de inhibición
- Tamper anti-apertura
- Salida de alimentación 3.3 V
- Alimentación 3 pilas CR123A 3.0 V
- Compatibilidad con detectores de terceros con salida cableada de alarma

Especificaciones

Marca	Ajax
Certificado	Grado 2
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1600 m en espacio abierto
Detección anti-inhibición	Disponible
Entrada de alarma	Disponible. NO/NC (Configurable)
Entrada de tamper	Disponible. NO/NC (Configurable)
Tamper anti-apertura	Acelerómetro
Salida de alimentación	3.3 V
Funciones avanzadas	KeyArm Zone (zona llave)
Temp. funcionamiento	-25 ºC ~ 50 ºC
Batería	3 pilas CR123A 3.0 V
Dimensiones	100 (Al) x 39 (An) x 22 (Fo) mm