Outdoor / Baterías / Estación de energía portátil

ASOX-C2000-GEN2-1xBP2000

ANKER SOLIX



Características

- Anker Solix
- Pack estación de energía + Batería de expansión
- Batería LiFePO4
- Potencia 2400W
- Pico de potencia 4000W
- Capacidad 4096Wh en total
- Modo SAI
- 4x Salidas AC
- 1x Salidas USB-A
- 3x Salidas USB-C
- Control a través de APP
- Modos de carga inteligente
- 4000 ciclos

Especificaciones

ASOX-C2000-GEN2

Marca	Anker Solix
Capacidad	2048Wh
Capacidad ampliable	4096Wh con 1x ASOX-BP2000
Tipo de batería	Litio LiFePO4
Ciclo de vida	+4000 (al 80%)
Potencia máxima de salida	2400W
Potencia pico	4000W
Dimensiones	459 x 250 x 257mm
Peso	18.9 Kg
Temperatura de carga	0 - 40ºC
Temperatura de descarga	-20 - 40ºC
SAI	Tiempo de conmutación ?10 ms
Otros	Control vía app (WiFi y Bluetooth)

SALIDAS

Número de salidas total	9
Potencia máxima de salida	2400W
Número de salidas AC	4
Potencia máxima de salida AC	2400W
Potencia pico de salida AC	4000W
Número de salidas USB-A	1
Potencia de salida USB-A	5V / 2.4A (12W)
Número de salidas USB-C	3
Potencia de salida USB-C	5V / 3A - 9V / 3A - 15V / 3A - 20V / 3A - 20V / 5A - 28V / 5A por cada puerto. 140W máx

Número de salidas puerto coche	1
Potencia de salida puerto coche	12V / 10A 120W máx

ENTRADAS

Potencia de entrada	2300W (AC) 800W (solar)
Entrada solar	11-28V / 8.2A 28-60V / 17A 800W máx

ASOX-BP2000

Marca	Anker Solix
Capacidad	2048Wh
Tipo batería	LiFePO4
Ciclo de vida	+4000 (al 80%)
Dimensiones	395.5 (An) x 197.5 (Fo) x 229 (Al) mm
Peso	15.3Kg
Temperatura de carga	0 ~ 40 ?
Temperatura de descarga	-20 ~ 40 ?
Compatibilidad	ASOX-C2000-GEN2 (4096Wh)