
Incendio y Evacuación / Autónomos / X-Sense

FS121

X-SENSE



Características

- X-Sense
- Kit de detección de incendio
- Inlcuye 12 detectores de humo autónomo fotoeléctrico XS01-M y un Hub de conexión SBS50
- Comunicación inalámbrica entre dispositivos 868MHz
- Comunicación WiFi del Hub 2.4GHz
- Permite conectar varios dispositivos para que suenen a la vez
- Control desde el móvil a través de la aplicación X-Sense Home Security
- Hasta 50 detectores conectados al hub
- Certificado EN 14604

Especificaciones

XS01-M

Marca	X-Sense
Tipo de detector	Fotoeléctrico
Comunicación inalámbrica	RF 868MHz
Máximo de dispositivos conectados al hub	50
Rango de alcance inalámbrico	Hasta 500m
APP para Smartphone	X-Sense Home Security
Certificación	EN 14604
Zona de cobertura	20~40m2
Corriente en reposo	?15 uA
Corriente en alarma	?150 mA
Potencia sonora	?85dB a 3m
Duración de la batería	5 años
Batería	1x CR123A 3.0 V (reemplazable)
Vida útil del detector	10 años
Temperatura de funcionamiento	0~55ºC
Humedad de funcionamiento	?85% RH
Dimensiones	78 (Ø) x 48 (Al) mm

SBS50

Marca	X-Sense
Tipo de detector	Fotoeléctrico
Comunicación inalámbrica con detectores	RF 868MHz
Máximo de dispositivos conectados al hub	50
Rango de alcance inalámbrico	Hasta 500m

APP para Smartphone	X-Sense Home Security
Comunicación WiFi	2.4GHz