
IoT / Milesight

MS-WS558-868M

Milesight



Características

- Milesight
- Controlador de luces IoT LoRaWan
- Permite controlar hasta 8 circuitos de luces
- Encendido/apagado remoto y basado en tiempo
- Medición del consumo de energía
- Función de memoria de apagado
- Frecuencia 868MHz
- Alcance de comunicación hasta 15Km con visión directa
- Configuración sencilla a través de NFC y APP smartphone

Especificaciones

Tecnología	LoRaWAN®, Milesight D2D
Banda de frecuencia	868 MHz
Potencia de Salida	16dBm Max.
Sensibilidad	-137 dBm @300bps
Modo	OTAA/ABP Class C
Salidas	8 salidas activas
Capacidad máxima	Carga capacitiva & inductiva: Hasta 5A por salida y en total 16A Carga resistiva: Hasta 8A por salida y en total 16A
Tensión de entrada	100~240 VAC, 50~60 Hz
Valores de medida	Tensión (VAC), Corriente (mA), Factor de potencia (%), Potencia (W), Consumo de energía (kW·h)
Temperatura de funcionamiento	-20ºC ~ 60ºC
Color/material	Crema / ABS
Dimensiones	145 x 90 x 40 mm
Instalación	Pared / Carril DIN