NVS-GARAGEMINISWITCH-W

NIVIAN SMART



Características

- Nivian Smart
- Controlador Wifi para Motor de Puerta de Garaje
- WiFi 2.4 GHz IEEE802.11 b/g/n
- Hasta un máximo de 10A
- Compatible con TUYA Smart
- Compatible con Alexa y Asistente de Google
- Función de temporizador
- Ahorro de energía y protección
- Control remoto desde el smartphone en cualquier lugar y momento

Especificaciones

Marca	Nivian Smart
Tipo de producto	Controlador WiFi de motor de puerta de garaje con cable sensor
Comunicación	WiFi + Bluetooth
Tensión de trabajo	100V-240V 50/60Hz
Corriente máxima	10A
Potencia máxima soportada	150W
Características	Control remoto, Estadísticas sobre el consumo en la APP, Función temporizador
Modos de funcionamiento	Kit de controlador WiFi Alimentación N+L Mantiene el interruptor manual ya existente Protección frente al fuego V0 (la máxima calificación UL 94)
Programación	Aleatorio / Cíclico / Despertar incrementando intensidad / Dormir reduciendo intensidad Calendario y horario con repeteción en días de la semana Bio-ritmos: Planificación completa de estados Reglas inteligentes según cambios en otros dipositivos, en el clima, en la ubicación, etc.
Funciones Smart Home	Creación de automatizaciones inteligentes en la app Tuya Smart o SmartLife Asociable en grupos de bombillas para funcionamiento coordinado según la sala o ubicación Compatible con Asistentes de voz Google Assistant y Alexa Echo
Conexión a internet	Inalámbrica WiFi 2.4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
Gestión remota	Aplicación móvil Tuya Smart o SmartLife
Protocolos de comunicación	TCP/IP, DHCP
Seguridad y Privacidad	Notificación de perdida de conexión Comunicación segura mediante cifrado / Alojamiento en servidores europeos
Energía de reserva (Standby)	<0.5W
Alimentación	AC 220~240 V
Consumo	Máx. 5 W / Stand by: 0.5 W / Clase A (según norma <2021) (Clase G según norma > 2021)
Dimensiones (sin embalaje)	42mm x 42mm x 15mm