Smart Home / Nivian / Alarmas

# NVS-INDOORPIR

## NIVIAN SMART




## Características

- Nivian Smart
- Detector volumétrico PIR
- Inalámbrico
- Indicador LED
- Rango de detección 6 m / 110º
- Alimentación 2 pilas AA
- Altura recomendada de instalación 2~2.2m
- Para Usar con sistemas de alarma Nivian
- Compatible con los paneles de alarma Nivian NVS-TOUCHALARM-W, NVS-KEYPADALARM-W, NVS-A6WG

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Nivian |
| **Modelo** | NVS-INDOORPIR |
| **Gama** | Smart Security - Periféricos de alarma anti-intrusión |
| **Tipo de periférico** | Detector de presencia inalámbrico de interior |
| **Funciones** | Detección de presencia - Informa al panel de alarma de presencia cuando el sistema está armado |
| **Tecnología** | Sensor volumétrico pasivo de ondas infrarrojas (PIR) - Detecta movimiento cuando un cuerpo con temperatura similar al cuerpo humano atraviesa los haces del sensor |
| **Rango** | Alcance medio 6 m - Ángulo de detección efectivo 110° |
| **Indicador visual** | LED indicador de detección - Aviso de batería baja |
| **Comunicación inalámbrica con el panel de alarma** | Radio RF 433 MHz - Alcance hasta 100 m en espacio abierto |
| **Modos de alarma asignables conectado al panel de alarma** | Detección en armado total o armado perimetral (modo hogar) |
| **Compatibilidad** | Kits de alarma Nivian con frecuencias inalámbricas 433 MHz |
| **Instalación** | Instalación en pared (soporte incluido) - Altura recomendada 2~2.2 m (no instalar a < 1 m) - Configuración de tiempo de reposo tras la primera detección 5s o 5min mediante interruptor trasero |
| **Alimentación** | Funcionamiento a pilas 2 x AA - Consumo en reposo: ?10?A - Consumo en alarma ?15mA |
| **Material** | Cubierta de plástico ABS y lente de policarbonato IR |
| **Temperatura de funcionamiento** | -10°C~50°C |
| **Protección ambiental** | Apto para interior |
| **Dimensiones** | 92 x 50 mm |