SF-AC1003EM-WR

SAFIRE



Características

- Safire
- Lector de acceso para controladora
- Acceso por tarjeta EM
- Indicador LED de señalización y acústico
- Wiegand 26/34 y RS485
- Compatible con controladoras Safire

Especificaciones

Marca	Safire
Modelo	SF-AC1003EM-WR
Distancia de lectura tarjetas	< 5 cm
Modos de identificación	Tarjeta EM (125 kHz)
Salidas	RS485, Wiegand 26/34, buzzer para indicación de estado, tamper
Compatibilidad	Controladoras Safire
Alimentación	DC 12 V / 500 mA máx.
Grado de protección	Apto para interior IP54
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +65º C
Dimensiones	86.5 (An) x 121 (Al) x 14 (Fo) mm
Peso	140 g