SF-AC2102-WR

SAFIRE



Características

- Safire
- Controladora de accesos antimanipulación de 1 puerta
- Entrada para lector RS485/Wiegand Safire
- Entradas de pulsador de apertura, sensor y 2 de alarma
- 1 salida de relé y 1 salida de alarma
- Alimentación DC 12 V

Especificaciones

Seguridad	Cifrado Safire Wiegand
Comunicación PC	No precisa
Entradas controladora	Safire Wiegand, RS485, pulsador de apertura, sensor de puerta, 2 x alarma
Salidas controladora	Relé NO/NC, alarma
Alimentación	DC 12 V / 200 mA
Dimensiones	26 (Fo) x 115 (An) x 48 (Al) mm
Peso	120 g