CCTV IP / Decodificadores / Safire Smart

SF-DEC1204D

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Decodificador de cámaras IP
- 4 Salidas HDMI hasta 4K
- Decodificación hasta 16 MP
- 255 CH de decodificación
- 64 divisiones por pantalla
- Entradas de vídeo HDMI
- 2 puertos RJ45 10/100/1000M
- Audio 1/1
- Alarm 4/4
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Entradas para cámaras IP	Hasta 255CH (Respetando resolución máxima)
Resolución máxima	16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, CI
Cámaras IP compatibles	Safire Smart, ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Entradas de vídeo	1 HDMI Resolución máxima: 3840×2160, 1920×1080, 1600×1200, 1680×1050, 1440×900, 1280×1024, 1366×768, 1280×800, 1280×720, 1024×768, 800×60
Salidas de vídeo	4 HDMI, 1 VGA
Resolución VGA de salida	1920×1080, 1280×1024
Resolución HDMI de salida	HDMI 1: 7680×4320, 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024 HDMI 2: 3840×2160, 1920×1080 , 1280×1024 HDMI 3: 3840×2160, 1920×1080 , 1280×1024 HDMI 4: 1920×1080 , 1280×1024 *Cuando la salida HDMI1 está activada en 8K, HDMI2 estará desactivado
Pantalla dividida	1/4/6/8/9/12/16/25/36/64
Formato decodificación vídeo	H.265 / H.264 / MJPEG
Capacidad de decodificación	4CH 16MP@30fps 8CH 8MP@30fps 12CH 5MP@30fps 20CH 3MP@30fps 32CH 1080P@30fps 255CH CIF @30fps
Audio	1 RCA de entrada / 1 RCA de salida Compresión G.711 (U/A) *La entrada HDMI no soporta audio
Alarmas	4 Entradas / 4 Salidas
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / / DVR-RW USB
Comunicación	1x USB 3.0, 1x USB 2.0
Interfaz de Red	2 x RJ45 10/100/1000M
Acceso remoto	Navegador Web
Alimentación	DC 12V, 4A. Máx. 48W

Dimensiones / Peso	45 (Al) x 380 (An) x 268 (Fo) mm