SF-HTVR6104-HEVC

SAFIRE



Características

- Safire
- DVR 5n1
- 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 1 IP (extra) / 1 CH audio
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Resolución 4Mpx Lite (HDTVI) /1080p (12FPS) o 3Mpx (1Ch-HDTVI) / 1080PLite/720P (25FPS)
- Control PTZ (RS485/Coaxial)
- Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS
- Ratón
- Espacio para 1 HDD

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	4 Canales desde BNC y 1 Canal IP (4Mpx)
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA, 1 BNC (CVBS) Independiente
Entradas de audio	1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada de audio
Compresión vídeo/audio	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / G.711u
Resolución display	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Resolución grabación	4Mpx Lite HDTVI / 1080p / 1080p Lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Codificación Main Stream	4Mpx Lite HDTVI /1080p (12 FPS) / 1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS)
Codificación Extra Stream	WD1 / 4CIF (12FPS) / CIF (25 FPS)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Videoanálisis	VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Excepción de audio
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB (Ratón y backup) / Mando a distancia / RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software CMS Safire Control Center
Alimentación	DC 12 V / 6 W
Dimensiones / Peso	45 (Al) x 315 (An) x 242 (Fo) mm / 1.16 Kg