SF-HTVR8108A-HEVC

SAFIRE



Características

- Safire
- DVR 5n1
- 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 2 IP (extra) / 4 CH audio
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Resolución por canal: 5Mpx (10FPS) o 4Mpx (15FPS) o 3Mpx (18FPS) en TVI o 1080p (25FPS) en el resto de tecnologías HD.
- Control PTZ (RS485/Coaxial)
- Alarmas
- Salida HDMI 4K, VGA y CVBS
- Mando a distancia - Ratón
- Espacio para 1 HDD

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	8 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	8 Canales desde BNC y 2 Canales IP (6Mpx)
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA, 1 BNC (CVBS) Independiente
Entradas de audio	4 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Compresión vídeo/audio	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / G.711u
Resolución display	4K (3840x2160), 2K (2560x1440), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Resolución grabación	5Mpx / 4Mpx / 3Mpx en TVI / 1080p / 1080p Lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Codificación Main Stream	5Mpx (10FPS) / 4Mpx (15FPS) / 3Mpx (18FPS) /1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS)
Codificación Extra Stream	WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	8 Entradas / 4 Relay
Videoanálisis	VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Excepción de audio
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6TB (no incluido)
Comunicación	RS485 (PTZ) / 2 x USB (Ratón y backup) / Mando a distancia / RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software CMS Safire Control Center
Alimentación	DC 12 V / 2.0 A
Dimensiones / Peso	45 (Al) x 315 (An) x 242 (Fo) mm / 2.0 Kg