Smart Home / Shelly / Persianas

SH-WAVE-SHUTTER-LR

Shelly



Características

- Shelly Wave Shutter LR
- Control remoto de persianas inteligente Z-Wave Qubino
- Relé inteligente de 2 canales
- Domótico
- Requiere HUB Z-Wave
- Control de persianas enrollables, toldos, ventanas
- Para motores AC bidireccionales
- Compatible con pulsadores físicos/interruptores
- Almacenamiento gratuito en la nube para análisis y optimización
- Aplicación iOS Android

Especificaciones

CPU	Z-Wave S800
Flash	4 MB
Fuente de alimentación	110-240 V
El consumo de energía	< 0.3W
Máx. Control del voltaje	110-240 V
Tensión de conmutación máx	240 V
Corriente de conmutación máx	10A por canal
Sensor de temperatura interna	Sí
Protección de sobrecarga	Sí
Medida de potencia	Sí
Comunicación	Z-Wave / Qubino 868,4 MHz
Montaje	Pared
Material	Plástico
Temperatura de trabajo	-20°C a 40°C / -5°F a 105°F
Humedad	30% a 70% de humedad relativa
Rango	Hasta 10 m en interiores y 30 m en exteriores
Horarios	20
Medidas	37 x 42 x 16 mm
Peso	29 g