Control de Accesos / X-Security / Lectores

XS-AC1102R-EMF

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Lector de accesos para controladora
- Acceso por huella y/o tarjeta EM
- Indicador LED de señalización y acústico
- Comunicación RS485
- Compatible con controladoras de acceso X-Security

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor	Optical Sensor
Resolución del Sensor	500DPI
Sensor de activación	Auto-activación por infrarrojos
Tiempo de verificación	< 1.5 Seg
Distancia de lectura tarjetas	Hasta 6 cm ~ 8 cm
Tiempo de verificación	< 100 ms
Modos de identificación	Huella y/o Tarjeta EM 125 KHz
Salidas	RS485
Compatibilidad	Controladoras X-Security
Alimentación	DC 9~15 V / 100 mA max.
Grado de protección	Apto para interior
Temp. funcionamiento	-5º C ~ +45º C
Dimensiones	57 (An) x 165 (Al) x 29 (Fo) mm
Peso	250 g